

Product Card

Brytaktor, Free@home, SA-M-4.16.2.2, 4-kanaler 16 A, MDRC



BRYTAKTOR FAH 4-K

Brytaktor, Free@home, SA-M-4.16.2.2, 4-kanaler 16 A, MDRC



Type: SA-M-4.16.2.2

EI-Number: 1816014

Product ID: 2CDG510025R0011

GTIN: 4053546111309

IP20

För att växla 4 oberoende 127 V~/230 V~ laster. Varje kontakt har en manuell driftfunktion oberoende av hjälpspanning för att dessutom visa status för kanalen. Bussen kan anslutas via medföljande terminalblock.

Technical specification

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	No
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Bussystem övriga:	Övrigt
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4
Med LED-indikering:	Yes
Max. omkopplingseffekt:	2500 W
Uteffekt:	2500 W

Product Card

Brytaktor, Free@home, SA-M-4.16.2.2, 4-kanaler 16 A, MDRC



Max. antal omkopplarkontakter:	4
Max. omkopplingsström:	16 A
Märkström:	16 A
Nominell driftspänning:	230 V
Bussanslutning ingår:	Yes
Avtagbar bussmodul:	No
Minsta djup på infälld installationsdosa:	63.5 mm
Kapslingsklass (IP):	IP20