

RÖRELSVAKT AKT/SENS SVART MATT

Rörelsevakt aktor/sensor Future Linear svart matt



Type: MSA-F-1.1.1-885

EI-Number: 1701221

Product ID: 2CKA006220A0633

GTIN: 4011395204665



För automatisk omkoppling av ABB-free@home® aktorer beroende på rörelse och ljusstyrka. Frånslagsfördröjning kan programmeras via webbgörnsnittet av System Access Point. Decentraliserad installation.

Technical specification

Packing

| | |
|----------|------|
| Package: | 1/10 |
| Unit: | PCS |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|--------|
| Bussystem EIB/KNX: | No |
| Bussystem KNX-radio: | No |
| Bussystem radiofrekvens: | No |
| Bussystem LON: | No |
| Bussystem Powernet: | No |
| Bussystem övriga: | Övrigt |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | No |

Product Card

Rörelsevakt aktor/sensor Future Linear svart matt



| | |
|---|---------------|
| Modell/Utförande: | Rörelsegivare |
| Monteringsmetod: | Övrigt |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Ytskydd: | Lackerad |
| Typ av yta: | Matt |
| Färg: | Svart |
| RAL-nummer (liknande): | 9005 |
| Bussanslutning ingår: | Yes |
| Djurzon: | Yes |
| Trapphusövervakning: | Yes |
| Inställbart ljusvärde: | Yes |
| Optimal montagehöjd: | 1.1 m |
| Max. räckvidd framåt: | 6 m |
| Detekteringsvinkel vertikal från/till: | 19 ° |
| Detekteringsvinkel horisontell från/till: | 180 ° |
| Antal kanaler: | 1 |
| Omkopplingseffekt: | 2300 W |
| Min inkopplingstid: | 30 s |
| Max. inkopplingstid: | 30 min |
| Bredd: | 71 mm |
| Höjd: | 71 mm |
| Djup: | 56 mm |
| Inbyggnadsdjup: | 32 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 32 mm |