

Product Card

2-knapps tryckknapp SAGA som används med FEH2001 larmenhet. Aktivering och återställning av larm.



RWC tryckknapp SAGA 2-knapp

2-knapps tryckknapp SAGA som används med FEH2001 larmenhet. Aktivering och återställning av larm.



Type: FAP2002-916

EI-Number: 5500579

Product ID: 2TKA00004975

GTIN: 6438199010953



En slutande kontakt för varje tryckknapp. Tryckknappen är avsedd att användas med FEH2001. Bra märkningsmöjligheter. Nominell spänning för LED: 24 V AC/DC (drift 8–30 V AC/DC, ljusstyrka ändras). Omkopplarens belastningskapacitet (max) 30 V AC/30 V DC, 100 mA AC/DC, 3 VA/3 W.

Technical specification

Packing

Package:	1/10/100/1200
Unit:	PCS

ETIM Data

Modell/Utförande:	Signaleringsatts
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Spänningstyp:	AC/DC

Product Card

2-knapps tryckknapp SAGA som används med FEH2001 larmenhet. Aktivering och återställning av larm.



Märkspänning AC:	9.5...28 V
Märkspänning DC:	9.5...35 V
Med transformator:	No
Kapslingsklass (IP):	IP20
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	40 mm
Apparatens djup:	71 mm