

# RÖRELSEVAKT PURE ÄDELSTÅL

Rörelsevakt Pure Ädelstål

**Tyyppi:** MD-F-1.0.1-866

**Snro:** 1701152

**Tuotekoodi:** 2CKA006220A0547

**GTIN:** 4011395203842



För automatisk omkoppling av ABB-free@home® aktorer beroende på rörelse och ljusstyrka. Frånslagsfördröjning kan programmeras via webbgränssnittet av System Access Point. Centraliserad installation.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ei
Bussystem KNX-radio:	Ei
Bussystem radiofrekvens:	Ei
Bussystem LON:	Ei
Bussystem Powernet:	Ei
Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	Ei
Modell/Utförande:	Rörelsegivare



Monteringsmetod:	Övrigt
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Rostfritt stål
Bussanslutning ingår:	Kyllä
Djurzon:	Kyllä
Trapphusövervakning:	Kyllä
Inställbart ljusvärde:	Kyllä
Optimal montagehöjd:	1.1 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel vertikal från/till:	19 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	180 °
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	71 mm
Höjd:	71 mm
Djup:	30 mm
Inbyggnadsdjup:	9 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	9 mm