

ABB Dimmer LED Saga med Neutral

LED-dimmer SAGA 2-400VA för styrning i både framkant och bakkant samt blandlaster.



Tyyppi: 6523 URCGL-916-104

Snro: 1361057

Tuotekoodi: 2CKA006512A0356

GTIN: 4011395344095

Vrid dimmer SAGA™. För dimbara Retrofit-LEDs (LEDi). Passar också dimbara LED's med konventionell eller elektronisk transformator. Passar även glödlampor, 230V halogenlampor och lågvoltshalogen med konventionell eller elektronisk transformator även dimmbara halogen energispar-lampor. Mix anläggning av LEDi med konventionell last är möjlig. Möjlighet att justera mellan framkant och bakkant styrning. Justerbar minimum belysningsnivå. Spänning 230 VAC. Med noll-plint (inget krav på anslutning av Nolla)

Tekniset tiedot

Luokitus

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |
|-------------------------------|------|

Pakkaus

| | |
|----------|-----|
| Paketti: | 1/1 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Sammansättning: | Baselement med centrumplatta |
|-----------------|------------------------------|

| | |
|---|----------------------------|
| Manövreringsmetod: | Vrid-/Tryckknapp |
| Appstyrning via Bluetooth: | Ei |
| Dimning framkant (phase cut-on): | Kyllä |
| Dimning bakkant (phase cut-off): | Kyllä |
| Trappfunktion*: | Ei |
| Typ av last: | Universal och LED Retrofit |
| Omformare ingång: | Ei |
| Ljusvärdesminne: | Kyllä |
| Kan användas med knapp: | Ei |
| Kan användas med rörelsesensor: | Ei |
| Kan användas med närvaroindikator: | Ei |
| Kan användas med tidsomkopplare/timer: | Ei |
| Kan användas med överföringsknapp: | Ei |
| Kan användas med infrarödknapp: | Ei |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ei |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9003 |
| Transparent: | Ei |
| Slagtålighet (IK): | IK00 |
| Märkspänning: | 230 V |
| Max. växlingseffekt LED: | 360 W |
| Ledararea: | 1...2.5 mm ² |
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 71 mm |
| Apparatens djup: | 45 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 20 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | Ei |
| Kompatibel med Google Assistant: | Ei |

Tuotekortti

LED-dimmer SAGA 2-400VA för styrning i både framkant och bakkant samt blandlaster.



Kompatibel med Amazon Alexa:

Ei

Med stöd för IFTTT:

Ei
