

Product Card

Jordfelsbrytare för infällt montage, utlösningsström 30mA IP21 matt svart



Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare för infällt montage,
utlösningsström 30mA IP21 matt svart

Type: 3150UC-885.1

EI-Number: 1815307

Product ID: 2CCF019490R0001

GTIN: 7612271508210



Nominell spänning: 230 Vac (50 / 60 Hz)

Nominell ström: 16 A

Nominell felström: 30 mA

Omgivningstemperatur: -25 °C +40 °C

Skyddsklass: IP21

Jordfelsbrytaren är försett med svart knapp för till och frånslag och en gul knapp för test.

Impressivo Vit Centrumplatta medföljer. Komplettera med med lös ram Impressivo, Accent, eller Carat

Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	230 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Product Card

Jordfelsbrytare för infällt montage, utlösningström 30mA IP21 matt svart



Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

ETIM Data

Modell/Utförande:	Övrigt
Med signallampa:	No
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	No
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	Yes
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Övrigt
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt

Product Card

Jordfelsbrytare för infällt montage, utlösningström 30mA IP21 matt svart



Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	Yes
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Nominell felström:	30 mA
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	56 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No