

## Product Card

Jordfelsbrytare för infällt montage, utlösningström 30mA IP21 vit



# Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare för infällt montage,  
utlösningström 30mA IP21 vit

**Type:** 3150UC-84.1

**EI-Number:** 1815173

**Product ID:** 2CCF019492R0001

**GTIN:** 7612271473808



Nominell spänning: 230 Vac (50 / 60 Hz)

Nominell ström: 16 A

Nominell felström: 30 mA

Omgivningstemperatur: -25 °C +40 °C

Skyddsklass: IP21

Jordfelsbrytaren är försett med svart knapp för till och frånslag och en gul knapp för test.

Impressivo Vit Centrumplatta medföljer. Komplettera med med lös ram Impressivo, Accent, eller Carat

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	230 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

# Product Card

Jordfelsbrytare för infällt montage, utlösningström 30mA IP21 vit



## Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

## ETIM Data

Modell/Utförande:	Övrigt
Med signallampa:	No
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	No
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	Yes
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Övrigt
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank

## Product Card

Jordfelsbrytare för infällt montage, utlösningström 30mA IP21 vit



Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	Yes
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Nominell felström:	30 mA
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	56 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No