

## Product Card

Jordfelsbrytare för infällt montage, utlösningström 30mA IP21 Antracit



# Jordfelsbrytare inf Vit 30mA, ABB

Jordfelsbrytare för infällt montage, utlösningström 30mA IP21 Antracit



**Type:** 3150UC-81.1

**EI-Number:** 1815251

**Product ID:** 2CCF019500R0001

**GTIN:** 7612271497071



Jordfelsbrytare för infällt montage Jordfelsbrytaren är försett med svart knapp för till och frånslag och en gul knapp för test. Impressivo vit centrumplatta medföljer. Komplettera med med lös ram Impressivo, Accent, eller Carat

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	230 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

# Product Card

Jordfelsbrytare för infällt montage, utlösningström 30mA IP21 Antracit



## ETIM Data

Med signallampa:	No
Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	No
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Antracitgrå
RAL-nummer (liknande):	7021
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	Yes
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	Yes
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No

# Product Card

Jordfelsbrytare för infällt montage, utlösningström 30mA IP21 Antracit



Frekvensområde:	50...60 Hz
Nominell felström:	30 mA
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	56 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No