


# Brytaktormodul

BRYTAKTOR 6A

**Type:** SA/M2.6.1**EI-Number:** 1751420**Product ID:** 2CDG110002R0011**GTIN:** 4016779583145

Brytaktor 2- kanals för montering i rumskontrollerbox. 2 potentialfria kontakter för 230 V~ 50 Hz , 6 A - AC3.



## Technical specification

### Packing

Package:	1
Unit:	PCS

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Yes
Bussystem KNX-radio:	No
Bussystem radiofrekvens:	No
Bussystem LON:	No
Bussystem Powernet:	No
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	No
Monteringsmetod:	Inbyggnadsinstallation
Manuell styrning/handaktivering:	Yes
Max. omkopplingseffekt:	1380 W

# Product Card

BRYTAKTOR 6A



Uteffekt:	1380 W
Max. antal omkopplarkontakter:	2
Max. omkopplingsström:	6 A
Märkström:	6 A
Nominell driftspänning:	230 V
Bussanslutning ingår:	Yes
Avtagbar bussmodul:	No
Kapslingsklass (IP):	IP54