

Product Card

Dimmer SAGA används för belysning av belastningar från 3-240 W/VA beroende på belastning.



Dimmerinsats SAGA LED Flex

Dimmer SAGA används för belysning av belastningar från 3-240 W/VA beroende på belastning.



Type: 64851-UC-916-510

EI-Number: 1360899

Product ID: 2CKA006500A0794

GTIN: 4011395321621

Dimmer SAGA LED Flex, semikomplett.

Technical specification

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/1
----------	-----

Unit:	PCS
-------	-----

ETIM Data

Sammansättning:	Baselement med centrumplatta
-----------------	------------------------------

Manövreringsmetod:	Tryckknapp.
--------------------	-------------

Appstyrning via Bluetooth:	No
----------------------------	----

Dimning framkant (phase cut-on):	Yes
----------------------------------	-----

Dimning bakkant (phase cut-off):	Yes
----------------------------------	-----

Trappfunktion*:	No
-----------------	----

Product Card

Dimmer SAGA används för belysning av belastningar från 3-240 W/VA beroende på belastning.



Typ av last:	Universal och LED Retrofit
Omformare ingång:	Yes
Ljusvärdesminne:	Yes
Kan användas med knapp:	Yes
Kan användas med rörelsesensor:	Yes
Kan användas med närvaroindikator:	Yes
Kan användas med tidsomkopplare/timer:	Yes
Kan användas med överföringsknapp:	Yes
Kan användas med infrarödknapp:	No
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9003
Transparent:	No
Slagtålighet (IK):	IK00
Märkspänning:	230 V
Reglerspänning:	230 V
Max. växlingseffekt LED:	240 W
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	46.35 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No