

## Product Card

DALI-vriddimmer med funktionen "Tunable white". Inbyggd strömförsörjning. Semikomplett med centrumdelar, ratt. Komplettera med ram.



# DALI-dimmer Impressivo

DALI-vriddimmer med funktionen "Tunable white". Inbyggd strömförsörjning. Semikomplett med centrumdelar, ratt. Komplettera med ram.



**Type:** 2116/11UJGL-84

**EI-Number:** 1360468

**Product ID:** 2CKA006599A3031

**GTIN:** 4011395265710

När du använder Dali-dimmer garanteras du alltid en smidig dimning av lampor som styrs via Dali. Denna dimmer kan också justera färgtemperaturen för DALI-enheter 8-kompatibla enheter från 2700K till 6500K. Dimmern har en inbyggd 75 mA strömförsörjning som den kan dimma upp till 37st LED-lampor med Dali-drivdon. Möjlighet att välja mellan 9 st olika färger runt dimmerratten så att det är lätt att se i mörkret. Minsta ljus-nivå samt standard tändljusnivå kan enkelt väljas med dimmerratten. Dimmern levereras semikomplett med dimmer ratt och centrum detaljer vit Impressivo . Komplettera med täckram.

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkspänning:	230 V
---------------	-------

### Packing

Package:	1
----------	---

Unit:	PCS
-------	-----

### ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
------------------	-----------------

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

ABB Exchange

+358 10 22 11

## Product Card

DALI-vriddimmer med funktionen "Tunable white". Inbyggd strömförsörjning. Semikomplett med centrumdelar, ratt. Komplettera med ram.



Märkström:	0.08 A
Dimning DALI:	Yes
Dimning tillverkarspecifik:	Yes
Manövreringsmetod:	Vrid-/Tryckknapp
Omformare ingång:	Yes
Ljuskvadreringsminne:	Yes
Minsta djup på infälld installationsdosa:	28.5 mm
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	85 mm
Apparatens djup:	28.5 mm
Färg:	Övrigt
Metallicfärg:	No
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No