

# Rörelsevakt BasicLINE

Rörelsevakt BasicLINE 240, vit

**Type:** 6844 AGM-204-500

**EI-Number:** 1300057

**Product ID:** 2CKA006800A2507

**GTIN:** 4011395130414



230 V, 16 A relä, IP55 för utanpåliggande montering. Avsökningssektor 220°. Detektordelen kan lutas nedåt och vridas horisontellt. Räckvidd 16 m framåt och åt sidorna, om monteringshöjden är 2,5 m. Fyra avsökningssektorer, även avsökning snett bakåt. Ljusstyrning kan regleras 0,5 – 300 lux, frånkopplingsfördröjning 10 s –30 min.

## Technical specification

### Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Sensortyp:	Passivt infraröd
Med DALI-gränssnitt:	No
Konstantljusstyrning:	No
HVAC-styrning:	No
Forcerad påslagning:	No
Forcerad frånkoppling:	No
Djurzon:	No

# Product Card

Rörelsevakt BasicLINE 240, vit



Underkrypningskydd:	Yes
Fungerar i nätverk:	No
Optimal montagehöjd:	2.5 m
Trapphusövervakning:	Yes
Förbikopplingsomkopplare:	No
Max. räckvidd i sidled:	12 m
Max. räckvidd framåt:	12 m
Diameter detekteringsområde på golvet:	24 m
Lämplig för trådlös överföring:	No
Fjärrreglerad:	No
Med fjärrstyrning:	No
Svarsvärde justerbar känslighet:	Yes
Inställbart ljusvärde:	Yes
Med signalenhet:	No
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	No
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Lämplig för takmontering:	No
Lämplig för väggmontering:	Yes
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	No
Kapslingsklass (IP):	IP55
Frekvensområde:	50 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	5 s
Max. inkopplingstid:	12 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	8...240 °
Svängområdessensor, horisontell:	8...70 °

# Product Card

Rörelsevakt BasicLINE 240, vit



Svarsvärde luminositet:	10...200 lx
Max. omkopplingseffekt:	2000 W
Temperaturområde:	-20...40 °C
Antal växlingszoner:	1
Omformare ingång:	No
Med alarmfunktion:	No
Bredd:	125 mm
Höjd:	100 mm
Djup:	33 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No