

---

# Flex Rörelsesensor basic 180

Flex Rörelsesensor basic 180, Impressivo Antracit

---

**Type:** 64761-81-500

**El-Number:** 1301497

**Product ID:** 2CKA006800A2921

**GTIN:** 4011395293294



Rörelsesensor basic för styrning av ljus i Impressivo-design, färg antracit. Beroende på inställd ljusstyrka (5 - 500 lx.) känner rörelsesensorn av rörelse och tänder ljuset under den inställda tiden (10 sek. - 30 min.) efter sista rörelsen. Relä, e-kontakt eller dimmer Flexinsats måste beställas separat.

## Technical specification

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Packing

Package:	1/10
----------	------

Unit:	PCS
-------	-----

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
-------------------	---------------

Monteringsmetod:	Infällt montage
------------------	-----------------

# Product Card

Flex Rörelsesensor basic 180, Impressivo Antracit



Konstantljusstyrning:	No
HVAC-styrning:	No
Fungerar i nätverk:	Yes
Lämplig för trådlös överföring:	No
Underkrypningskydd:	No
Max. räckvidd i sidled:	12 m
Max. räckvidd framåt:	12 m
Inställbart ljusvärde:	Yes
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	No
Djurzon:	Yes
Trapphusövervakning:	No
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Driftlägesomkopplare:	No
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	No
Detekteringsvinkel horisontell från/til:	13...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Färg:	Antracitgrå
RAL-nummer (liknande):	7021
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No