
Flex Rörelsesensor multi 180 sensor

FLEX PIR180 SENSOR MULTI JUSSI

Type: 64764-214-510

EI-Number: 1301495

Product ID: 2CKA006800A2992

GTIN: 4011395293744



Rörelsesensor Multisensor för styrning av ljus i Jussi-design. Beroende på inställd ljusstyrka (5 - 500 lx.) känner rörelsesensorn av rörelse och tändar ljuset under den inställda tiden (10 sek. - 30 min.) efter sista rörelsen. Komfortsensorn har en impulsbrytare på utsidan så att denna kan manövreras för att ställa in rörelsesensorn i man./aut., av/på, dim upp/ner, allt beroende på ansluten insats. Relä, e-kontakt eller dimmer Flexinsats måste beställas separat.

Technical specification

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/10
----------	------

Unit:	PCS
-------	-----

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
-------------------	---------------

Monteringsmetod:	Infällt montage
------------------	-----------------

Product Card

FLEX PIR180 SENSOR MULTI JUSSI



Konstantljusstyrning:	No
HVAC-styrning:	No
Fungerar i nätverk:	Yes
Lämplig för trådlös överföring:	No
Underkrypningskydd:	No
Max. räckvidd i sidled:	8 m
Max. räckvidd framåt:	8 m
Inställbart ljusvärde:	Yes
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	No
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Yes
Djurzon:	No
Trapphusövervakning:	Yes
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Yes
Med orienteringsbelysning:	No
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Driftlägesomkopplare:	Yes
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	No
Detekteringsvinkel horisontell från/til:	13...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No