

Rörelsevakt SAGA 180 Comfort

Rörelsesensor 180 Flex, komfortsensor semikomplett med mätning av omgivande ljus



Type: 64762-UC-916-510

EI-Number: 1301786

Product ID: 2CKA006800A3104

GTIN: 4011395321584

Rörelsedetektorsensor SAGA med mätning av omgivande ljus. För automatisk växling av enheter beroende på rörelse och ljusstyrka. Tryckknappsfunktion är alltid möjlig. Dimmer SAGA-funktion av belysning och valbar ljusvärdeslagring i kombination med dimmer SAGA-insats flex. Med möjlighet till förvarning för avstängning för trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home flexinsatser. Justeringselement på baksidan. Utökning av detektionsområdet med hjälp av master/slav-kombination. Med kontinuerligt ljus/kontinuerligt Av-funktion, ljusstyrkeoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen samt detekteringsdisplay i testläge. Övervakningstäthet: 14 sektorer med 56 kopplingssegment. Avstängningsfördröjning: cirka 10 sekunder-30 minuter eller korttidspuls 1 sekund justerbar.

Technical specification

Packing

| | |
|----------|-----|
| Package: | 1/1 |
| Unit: | PCS |

ETIM Data

Product Card

Rörelsesensor 180 Flex, komfortsensor semikomplett med mätning av omgivande ljus



| | |
|----------------------------------|---------|
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 71 mm |
| Apparatens djup: | 52.6 mm |
| Metallicfärg: | No |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | No |
| Kompatibel med Google Assistant: | No |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | No |
| Med stöd för IFTTT: | No |