
Rörelsevakt SAGA 180 Multi

Rörelsesensor 180 Flex, multisensor semikomplett med mätning av omgivande ljus



Type: 64764-UC-916-510

EI-Number: 1301787

Product ID: 2CKA006800A3105

GTIN: 4011395321591

Rörelsedetektorsensor SAGA med mätning av omgivande ljus. För automatisk växling av enheter beroende på rörelse och ljusstyrka. Tryckknappsfunktion är alltid möjlig. För detektering ner till golvet och detektering i trapphus, med fyra detekteringsnivåer. Dimmer SAGA-funktion av belysning och valbar ljusvärdeslagring i kombination med dimmer SAGA-insats flex. Med möjlighet till förvarning för avstängning för trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home flexinsatser. Justeringselement på baksidan. Multilins: passar även för monteringshöjder på 2,20 m. Utökning av detektionsområdet med hjälp av master/slav-kombination. Med kontinuerligt ljus/kontinuerligt Av-funktion, ljusstyrkeoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen samt detekteringsdisplay i testläge. Övervakningstäthet: 54 sektorer med 224 kopplingssegment. Avstängningsfördröjning: cirka 10 sekunder-30 minuter eller korttidspuls 1 sekund justerbar.

Technical specification

Packing

Package:	1/1
Unit:	PCS

ETIM Data

Product Card

Rörelsesensor 180 Flex, multisensor semikomplett med mätning av omgivande ljus



Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	63.77 mm
Metallicfärg:	No
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No