

Product Card

Strömställare SAGA med dubbeltrappfunktion. Inklusive brytarinsats och vippa.



Strömställare SAGA dubbeltrapp

Strömställare SAGA med dubbeltrappfunktion. Inklusive brytarinsats och vippa.



Type: 10666UC-916

EI-Number: 1815668

Product ID: 2TKA00005005

GTIN: 6438199011257



Strömställare SAGA med dubbeltrappfunktion, med snabbanslutning. Terminalerna är för max två stela ledningar. Inklusive brytarinsats och vippa.

Technical specification

Electrical quantities

Märkspänning:	250 V
---------------	-------

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/10/100/1800
----------	---------------

Unit:	PCS
-------	-----

Product Card

Strömställare SAGA med dubbeltrappfunktion. Inklusive brytarinsats och vippa.



ETIM Data

Kopplingstyp:	Kronströmställare
Manövreringsmetod:	Vippa/knapp
Sammansättning:	Baselement med centrumplatta
Tryckknappsomkopplare:	No
Antal vippor:	2
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Skruvmontering
Med monteringsplåt:	No
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Anti-bakteriell:	No
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Etikettutrymme/informationsyta:	Nej
Belysning:	Nej
Märkström:	16 A
Kopplingsström för lysrör:	16 AX
Återkopplingssignalkontakt:	No
Anslutningstyp:	Övrigt
Tvättmaskinomkopplare:	No
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	35 mm
Apparatens djup:	71 mm
Inbyggnadsdjup:	17 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No

Product Card

Strömställare SAGA med dubbeltrappfunktion. Inklusive brytarinsats och vippa.



—
© ABB 2026

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

—
Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

—
ABB Exchange

+358 10 22 11