

# RÖRELSEDETEKTOR 180 VIT

Rörelsedetektor 180 med integrerad busskopplare vit.



**Tyyppi:** 6122/10-84-500

**Snro:** 1739078

**Tuotekoodi:** 2CKA006132A0379

**GTIN:** 4011395211298



Rörelsedetektor 90 eller 180 grader/kanal, 4 st kanaler. Monteras på cirka 0,8 till 1,2 m. 13 st logiska block. Avsöker cirka 6x6 m. Används med Busskopplare 6120/12-101-500 E1751115 eller 6120/13-500 E1750113

## Tekniset tiedot

### Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP): IP20

### Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikkö: kpl

### ETIM Data

Modell/Utförande: Rörelsegivare

Monteringsmetod: Övrigt

Max. räckvidd framåt: 6 m

Trapphusövervakning: Kyllä

# Tuotekortti

Rörelsedetektor 180 med integrerad busskopplare vit.



Med orienteringsbelysning:	Ei
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	17 min
Detekteringsvinkel horisontell från/til:	0...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei