

# RÖRELSVAKT AKT/SENS SVART MATT

Rörelsevakt aktor/sensor Future Linear  
svart matt



**Tyyppi:** MSA-F-1.1.1-885

**Snro:** 1701221

**Tuotekoodi:** 2CKA006220A0633

**GTIN:** 4011395204665



För automatisk omkoppling av ABB-free@home® aktorer beroende på rörelse och ljusstyrka. Frånslagsfördröjning kan programmeras via webbgränssnittet av System Access Point. Decentraliserad installation.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ei
Bussystem KNX-radio:	Ei
Bussystem radiofrekvens:	Ei
Bussystem LON:	Ei
Bussystem Powernet:	Ei
Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	Ei

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Övrigt
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Bussanslutning ingår:	Kyllä
Djurzon:	Kyllä
Trapphusövervakning:	Kyllä
Inställbart ljusvärde:	Kyllä
Optimal montagehöjd:	1.1 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel vertikal från/till:	19 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	180 °
Antal kanaler:	1
Omkopplingseffekt:	2300 W
Min inkopplingstid:	30 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	71 mm
Höjd:	71 mm
Djup:	56 mm
Inbyggnadsdjup:	32 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm