

Dimmerinsats SAGA LED Flex

Dimmer SAGA används för belysning av belastningar från 3-240 W/VA beroende på belastning.



Tyyppi: 64851-UC-916-510

Snro: 1360899

Tuotekoodi: 2CKA006500A0794

GTIN: 4011395321621

Dimmer SAGA LED Flex, semikomplett.

Tekniset tiedot

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Pakkaus

Paketti:	1/1
----------	-----

Yksikkö:	kpl
----------	-----

ETIM Data

Sammansättning:	Baselement med centrumplatta
-----------------	------------------------------

Manövreringsmetod:	Tryckknapp.
--------------------	-------------

Appstyrning via Bluetooth:	Ei
----------------------------	----

Dimning framkant (phase cut-on):	Kyllä
----------------------------------	-------

Dimning bakkant (phase cut-off):	Kyllä
----------------------------------	-------

Trappfunktion*:	Ei
-----------------	----

Tuotekortti

Dimmer SAGA används för belysning av belastningar från 3-240 W/VA beroende på belastning.



Typ av last:	Universal och LED Retrofit
Omformare ingång:	Kyllä
Ljusvärdesminne:	Kyllä
Kan användas med knapp:	Kyllä
Kan användas med rörelsesensor:	Kyllä
Kan användas med närvaroindikator:	Kyllä
Kan användas med tidsomkopplare/timer:	Kyllä
Kan användas med överföringsknapp:	Kyllä
Kan användas med infrarödknapp:	Ei
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9003
Transparent:	Ei
Slagtålighet (IK):	IK00
Märkspänning:	230 V
Reglerspänning:	230 V
Max. växlingseffekt LED:	240 W
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	46.35 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei