

Vrid dimmer Jussi. För dimbara Retrofit-LEDs (LEDi).

DIMMER LED 2-100W



Tyyppi: 6523 URJGL-214-104

Snro: 1361056

Tuotekoodi: 2CKA006512A0355

GTIN: 4011395344088

Passar också dimmbara LED's med konventionell eller elektronisk transformator. Passar även glödlampor, 230V halogenlampor och lågvoltshalogen med konventionell eller elektronisk transformator även dimmbara halogen energispar-lampor. Mix anläggning av LEDi med konventionell last är möjlig. Möjlighet att justera mellan framkant och bakkant styrning. Justerbar minimum belysningsnivå. Spänning 230 VAC. Med noll-plint (inget krav på anslutning av Nolla)

Tekniset tiedot

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP): IP21

ETIM Data

Sammansättning: Baselement med centrumplatta

Manövreringsmetod: Vrid-/Tryckknapp

Appstyrning via Bluetooth: Ei

Dimning framkant (phase cut-on): Kyllä

Dimning bakkant (phase cut-off): Kyllä

Trappfunktion*: Ei

Typ av last: Universal och LED Retrofit

Omformare ingång:	Ei
Ljusvärdesminne:	Kyllä
Kan användas med knapp:	Ei
Kan användas med rörelsesensor:	Ei
Kan användas med närvaroindikator:	Ei
Kan användas med tidsomkopplare/timer:	Ei
Kan användas med överföringsknapp:	Ei
Kan användas med infrarödknapp:	Ei
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ei
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	Ei
Slagtålighet (IK):	IK00
Märkspänning:	230 V
Max. växlingseffekt LED:	360 W
Ledararea:	1...2.5 mm ²
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	85 mm
Apparatens djup:	44 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei