

Flex Rörelsesensor komfort 180

Flex Rörelsesensor Komfort180,Jussi

Tyyppi: 64762-214-510

Snro: 1301495

Tuotekoodi: 2CKA006800A2955

GTIN: 4011395293515



Rörelsesensor Komfortsensor för styrning av ljus i Jussi-design.

Beroende på inställd ljusstyrka (5 - 500 lx.) känner rörelsesensorn av rörelse och tänder ljuset under den inställda tiden (10 sek. - 30 min.) efter sista rörelsen. Komfortsensorn har en impulsbrytare på utsidan så att denna kan manövreras för att ställa in rörelsesensorn i man./aut., av/på, dim upp/ner, allt beroende på ansluten insats. Relä, e-kontakt eller dimmer Flexinsats måste beställas separat.

Tekniset tiedot

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP): IP20

Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Modell/Utförande: Rörelsegivare

Monteringsmetod: Övrigt



Konstantljusstyrning:	Ei
HVAC-styrning:	Ei
Fungerar i nätverk:	Kyllä
Lämplig för trådlös överföring:	Ei
Underkrypningskydd:	Ei
Monteringshöjd:	1.2 m
Max. räckvidd i sidled:	12 m
Max. räckvidd framåt:	12 m
Inställbart ljusvärde:	Kyllä
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Ei
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Kyllä
Djurzon:	Kyllä
Trapphusövervakning:	Ei
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Kyllä
Med orienteringsbelysning:	Ei
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Driftlägesomkopplare:	Kyllä
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	Ei
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	0...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei