

Rörelsevakt SAGA 180 Basic

Rörelsesensor 180 Flex, basicsensor med selektiv lins med mätning av omgivande ljus



Tyyppi: 64761-916-510

Snro: 1301782

Tuotekoodi: 2CKA006800A3057

GTIN: 4011395316344

Rörelsedetektorsensor SAGA med mätning av omgivande ljus. För automatisk växling av enheter beroende på rörelse och ljusstyrka. Tryckknappsfunktion är alltid möjlig. För detektering ner till golvet och detektering i trapphus, med fyra detektionsnivåer. Dimningsfunktion av belysning och valbar ljusvärdeslagring i kombination med dimmerinsats flex. Möjlighet till förvarning för avstängning för trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home flexinsatser. Justeringselement på baksidan. Multilins, som även passar för monteringshöjder på 2,20 meter. Utökning av detektionsområdet med hjälp av master/slav-kombination. Med kontinuerligt ljus/kontinuerligt Av-funktion, ljusstyrkeoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen samt detekteringsdisplay i testläge. Övervakningstäthet: 54 sektorer med 224 kopplingssegment. Avstängningsfördröjning: cirka 10 sekunder-30 minuter eller korttidspuls 1 sekund justerbar. Monteringshöjd: 31 mm.

Tekniset tiedot

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP): IP20

Pakkaus

Paketti: 1/1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Övrigt
Konstantljusstyrning:	Ei
HVAC-styrning:	Ei
Fungerar i nätverk:	Kyllä
Lämplig för trådlös överföring:	Ei
Underkrypningskydd:	Ei
Monteringshöjd:	2.2 m
Max. räckvidd i sidled:	12 m
Max. räckvidd framåt:	12 m
Inställbart ljusvärde:	Kyllä
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Ei
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Ei
Djurzon:	Kyllä
Trapphusövervakning:	Ei
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ei
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	Ei
Detekteringsvinkel horisontell från/til:	0...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Färg:	Svart
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei