


Rörelsevakt SAGA 180 Comfort

Rörelsesensor 180 Flex, comfortsensor semikomplett med mätning av omgivande ljus



Tyyppi: 64762-UC-916-510

Snro: 1301786

Tuotekoodi: 2CKA006800A3104

GTIN: 4011395321584

IP20

Rörelsedetektorsensor SAGA med mätning av omgivande ljus. För automatisk växling av enheter beroende på rörelse och ljusstyrka. Tryckknappsfunktion är alltid möjlig. Dimmer SAGA-funktion av belysning och valbar ljusvärdeslagring i kombination med dimmer SAGA-insats flex. Med möjlighet till förvarning för avstängning för trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home flexinsatser. Justeringselement på baksidan. Utökning av detektionsområdet med hjälp av master/slav-kombination. Med kontinuerligt ljus/kontinuerligt Av-funktion, ljusstyrkeberoende testläge för utvärdering av detektionszonen samt detekteringsdisplay i testläge. Övervakningståthet: 14 sektorer med 56 kopplingssegment. Avstängningsfördröjning: cirka 10 sekunder-30 minuter eller korttidspuls 1 sekund justerbar.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Sensortyp:	Övrigt
Optimal montagehöjd:	1.1 m
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ei
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Kapslingsklass (IP):	IP20
Spänningstyp:	AC
Frekvensområde:	50 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Svarsvärde luminositet:	5...500 lx
Antal växlingszoner:	56
Bredd:	71 mm
Höjd:	71 mm
Djup:	52.6 mm
Inbyggnadsdjup:	25 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	25 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei