

Signal Brytare 1-knapp

Signal Brytare 1-knapp Växlande Jussi

**Tyyppi:** FAK1021**Snro:** 5500574**Tuotekoodi:** 2TKA00003792**GTIN:** 6438199005218

1 växlande kontakt.

Bra märkmöjligheter.

Nominell spänning av LED: 24 V ac/dc (fungerar mellan 8 - 30V ac/dc, ljusstyrkan förändras).

Strömbrytare klarar (max) 30 V AC / 35 V DC, 100 mA AC / DC, 3 VA / 3 W.

Kompletera med Jussi täckram.

Grön och röd etikett medföljer

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Märkspänning:	24 V
---------------	------

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
----------	---------------

Yksikkö:	kpl
----------	-----

ETIM Data

Sammansättning:	Baselement med hel täckplatta
Modell/Utförande:	Enkel tryckknapp
Manövreringsmetod:	Tryckknapp
Antal öppnande kontakter:	4
Antal växlande kontakter:	1
Kontaktlös typ:	Ei
Antal vippor:	1
Antal poler:	1
Märkström:	1 A
Med belysning:	Ei
Med ljuskälla:	Ei
Med signallampa:	Ei
Återkopplingssignalkontakt:	Kyllä
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Skruvmontering
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Anti-bakteriell:	Ei
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	Ei
Textfält/Plats för märkning:	Kyllä
Tryck:	Ingen
Slagtålighet (IK):	IK00
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	39 mm
Apparatens djup:	71 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	21 mm

Tuotekortti

Signal Brytare 1-knapp Växlande Jussi



Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei