# ANALOGAKTOR 2-KANAL SM

## Analogaktor 2-kanaler utanpåliggande




**Typ:** AA/A 2.1.2

**E-nr:** 1739048

**Produkt ID:** 2CDG110203R0011

**GTIN:** 4016779954075

KNX CE IP54

Analogaktor omvandlar KNX telegram till spänningssignaler. Dessa analoga utgångssignaler används för reglering. Till exempel kan anordningar för uppvärmning, luftkonditionering eller ventilation regleras beroende på den information som överförs via bussystemet. Denna analogaktor har 2 kanaler och är monterad i kapsling för utanpåliggande montage. ABB i-bus Tool stöds för avancerad diagnostik och förenklad driftsättning.

# Teknisk specifikation

### Packning

| | |
|---|---|
| Förpackning: | 1 |
| Enhet: | st |

### ETIM Data

| | |
|---|---|
| Bussystem EIB/KNX: | Ja |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Monteringsmetod: | Utanpåliggande montage |
| Bredd i antal modulmellanrum: | 4 |
| Modell/Utförande: | Basmodul |
| Bussanslutning ingår: | Ja |

© ABB 2026

| | |
|---|---|
| Antal utgångar: | 2 |
| Utgångsström från/till: | 4000 mA |
| Utspänning: | 0...10 V |
| Kapslingsklass (IP): | IP54 |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 51 mm |

**© ABB 2026**

**www.installationsprodukter.se**

**Kundtjänst**
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00