

# RÖRELSEVAKT VIT MATT

Rörelsevakt Future Linear vit matt

**Typ:** MD-F-1.0.1-884

**E-nr:** 1701203

**Produkt ID:** 2CKA006220A0615

**GTIN:** 4011395204481



För automatisk omkoppling av ABB-free@home® aktorer beroende på rörelse och ljusstyrka. Frånslagsfördröjning kan programmeras via webbgränssnittet av System Access Point. Centraliserad installation.



## Teknisk specifikation

### Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Nej
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej
Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Övrigt
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Övrigt
Material:	Plast

Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Bussanslutning ingår:	Ja
Djurzon:	Ja
Trapphusövervakning:	Ja
Inställbart ljusvärde:	Ja
Optimal montagehöjd:	1.1 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Detekteringsvinkel vertikal från/till:	19 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	180 °
Max. inkopplingstid:	30 min
Bredd:	71 mm
Höjd:	71 mm
Djup:	30 mm
Inbyggnadsdjup:	9 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	9 mm