

# Timer insats

Countdown timer insats



**Typ:** 6465 U-101-500

**E-nr:** 1815079

**Produkt ID:** 2CKA006410A0393

**GTIN:** 4011395168912

Elektronisk korttidstimer används vid aktivering av elektriska förbrukare under inställbar tid. När tiden har förflutit stängs korttidstimern av. Timer nedräkning kan avslutas med att aktivt välja att nedräkning stoppas för att sedan vid nästa aktivering börja nedräkning åter från startpunkt. Program 1: manuell inmatning med tidsperiod mellan 1 sec - 9 tim 59 min 59 sec. Program 2: fasta tidsperioder 15; 30; 45 minuter. 10 A, 230 V.

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

|               |       |
|---------------|-------|
| Märkspänning: | 230 V |
|---------------|-------|

### Packning

|              |      |
|--------------|------|
| Förpackning: | 1/10 |
| Enhet:       | st   |

### ETIM Data

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Sammansättning:           | Grundelement        |
| Antal slutande kontakter: | 1                   |
| Modell/Utförande:         | Elektronisk         |
| Tidsinställning:          | 0.016...600 min     |
| Monteringsmetod:          | Infällt montage     |
| Typ av fastsättning:      | Montering med skruv |

|   |            |
|---|------------|
| Material:                                 | Övrigt     |
| Materialkvalitet:                         | Termoplast |
| Ytskydd:                                  | Obehandlad |
| Transparent:                              | Nej        |
| Gångreserv:                               | 12 h       |
| Slumpgenerator:                           | Nej        |
| Frekvensområde:                           | 50 Hz      |
| Astro-program:                            | Nej        |
| Omformare ingång:                         | Nej        |
| Märkström:                                | 10 A       |
| Med ljusstyrkesensoranslutning:           | Nej        |
| Kompatibel med Apple HomeKit:             | Nej        |
| Kompatibel med Google Assistant:          | Nej        |
| Kompatibel med Amazon Alexa:              | Nej        |
| Med stöd för IFTTT:                       | Nej        |
| Inbyggnadsdjup:                           | 28.3 mm    |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 28.3 mm    |
| Apparatens bredd:                         | 71 mm      |
| Apparatens höjd:                          | 71 mm      |
| Apparatens djup:                          | 49 mm      |