

# LED-Dimmer Insats med klor

Vrid 2-100VA LEDi (10 - 400VA R,L,C)

**Typ:** 6523 U-102-500

**E-nr:** 1360314

**Produkt ID:** 2CKA006512A0335

**GTIN:** 4011395212684



Vrid dimmer insats. Komplettera med centrumdelar och ram.

Dimmern har både framkant och bakkant styrning.

För dimbara Retrofit-LEDs (LEDi).

Optimerad för ljusreglering av Philips retrofit LEDs (LEDi). Passar även dimmbara Retrofit-LEDs (LEDi) med konventionell eller elektronisk transformator.

Passar även glödlampor, 230V halogenlampor och lågvoltshalogen med konventionell eller elektronisk transformator även dimmbara halogen Energy saver lampor.

Mix anläggning av LEDi med konventionell last är möjlig.

Möjlighet att justera läge med mode switch mellan leading edge control and trailing edge control.

Elektronisk överbelastnings- och kortslutningsskydd.

Justerbar minimum belysningsnivå.

Inbyggt minne för senaste belysningsnivå.

Spänning: 230 V~, +10 % / -10 %

Effekt: 2 - 100 W/VA

Vid inkoppling av konventionell transformator, beräkna ~20%i förlust.

Vid inkoppling av elektronisk transformator beräkna ~5% i förlust.

# Teknisk specifikation

## Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

## Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

## ETIM Data

Sammansättning:	Grundelement
Manövreringsmetod:	Vrid-/Tryckknapp
Typ av last:	Universal och LED Retrofit
Monteringsmetod:	Infällt montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Nej
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Slagtålighet (IK):	IK00
Märkspänning:	230 V
Max. växlingseffekt LED:	250 W
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	54 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej