Flex Rörelsesensor komfort 180

Flex Rörelsesensor Komfort180,Jussi



Typ: 64762-214-510

E-nr: 1301495

Produkt ID: 2CKA006800A2955

GTIN: 4011395293515

CE

Rörelsesensor Komfortsensor för styrning av ljus i Jussi-design. Beroende på inställd ljusstyrka (5 - 500 lx.) känner rörelsesensorn av rörelse och tänder ljuset under den inställda tiden (10 sek. - 30 min.) efter sista rörelsen. Komfortsensorn har en impulsbrytare på utsidan så att denna kan manövreras för att ställa in rörelsesensorn i man./aut., av/på, dim upp/ner, allt beroende på ansluten insats. Relä, e-kontakt eller dimmer Flexinsats måste beställas separat.

Teknisk specifikation

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Övrigt
Konstantljusstyrning:	Nej

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

HVAC-styrning:	Nej
Fungerar i nätverk:	Ja
Lämplig för trådlös överföring:	Nej
Underkrypningsskydd:	Nej
Monteringshöjd:	1.2 m
Max. räckvidd i sidled:	12 m
Max. räckvidd framåt:	12 m
Inställbart ljusvärde:	Ja
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Nej
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Ja
Djurzon:	Ja
Trapphusövervakning:	Nej
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Ja
Med orienteringsbelysning:	Nej
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Driftlägesomkopplare:	Ja
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	Nej
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	0...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00