

RWC-set komplett (utan trafo)

Jussi med larm och reset-knapp i samma enhet



Typ: FJW1007-214

E-nr: 5500500

Produkt ID: 2TKA00003571

GTIN: 6438199005058



Komplett set för RWC-installationer (utan transformator) i utförande Jussi.

Detta set innehåller, 1st signaltryckknapp FAP2001 (55 060 12) 1st signaltryckknapp med dragkontakt FAP3002 (55 060 16), 1st dubbel signaltryckknapp FAP2002 (18 152 74). 1st huvudapparat med larmdon FEH2001 (55 060 58) samt 1st 1000 Ohms motstånd.

Kan kompletteras med ytterligare signaltryckknappar/uttag vid behov.

Grön och röd etikett medföljer

Driftspänning 15–28Vac /18–35Vdc.

Strömförbrukning 110mA ac/60mA dc

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10
Enhet:	st

ETIM Data

Modell/Utförande:	Komplett sats
Färg:	Vit

RAL-nummer (liknande):	9010
Med transformator:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20
Apparatens bredd:	284 mm
Apparatens höjd:	1156 mm
Apparatens djup:	71 mm