


Produktblad

Signaltryckknapp SAGA med LED för RWC. Kan användas som samtalsknapp eller som återställningsknapp i olika larm-/samtalsystem.



RWC tryckknapp SAGA 1-knapp

Signaltryckknapp SAGA med LED för RWC. Kan användas som samtalsknapp eller som återställningsknapp i olika larm-/samtalsystem.



Typ: FAP2001-916


E-nr: 5500577

Produkt ID: 2TKA00004973

GTIN: 6438199010939



Signaltryckknapp med LED. Adresserad/icke-adresserad funktion. Bra märkningsmöjligheter. Driftspänning 9,5–28 V AC/9,5–35 V DC. Strömförbrukning: 20 mA AC/10 mA DC. Omkopplingspänning/-ström/-effekt: 30 V AC/35 V DC/100 mA AC/DC/3 VA/W.



Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

ETIM Data

Modell/Utförande:	Signaleringssats
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Spänningstyp:	AC/DC
Märkspänning AC:	30 V

Produktblad

Signaltryckknapp SAGA med LED för RWC. Kan användas som samtalsknapp eller som återställningsknapp i olika larm-/samtalsystem.



Märkspänning DC:	35 V
Med transformator:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	40 mm
Apparatens djup:	71 mm