

Ledningsklämma

Ledningsklämma för jordningsband PP36

Typ: AM3**E-nr:** 0681012**Produkt ID:** 2TKA110003G1**GTIN:** 6410050260967

AM3-kontakt donet används för att ansluta en ledare till PP36-jordningsbandet. Överfallsklämman tar emot ledningar med tvärsnitt 6-70 mm². Överfallsklämman är tillverkad av förtennat koppar medan skruvarna, brickorna och basblocket är tillverkade av galvaniserat stål. Bultarna har slitsade sexkantshuvuden och drags åt med 10 mm skruvnyckel eller skruvmejsel (SL). Åtdragningsmomentet är 3,0 Nm. Skalningslängden är 15 mm. Om man ansluter en ledare större än 35 mm² till PP36-jordningsbandet måste kontakt donet fixeras i båda ändarna av bandet för att uppnå tillräcklig ledningsförmåga.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning:	20/100
Enhet:	st

ETIM Data

Antal ledare:	1
---------------	---